

# FX Harvest PRO I ALGO

Podręcznik użytkownika dla modułu **ALGO** dostępnego jako licencjonowany dodatek do FX Harvest PRO.

**WAŻNE:** Moduł **ALGO** może automatycznie otwierać i zamykać pozycje. Zanim przejdziesz na rachunek realny, przetestuj ustawienia na demo albo w bezpiecznym środowisku testowym.

## Opis

**ALGO** to dodatek do FX Harvest PRO, który pomaga zautomatyzować otwieranie i zamykanie pozycji według wybranych warunków z wykresu.

W praktyce możesz pracować między innymi z:

- ✓ przecięciami średnich **MA**
- ✓ sygnałami **Stoch**
- ✓ sygnałami **RSI**
- ✓ wybiciem poziomu **B0**
- ✓ pierwszą przeciwną świecą **Rewers**
- ✓ formacją **Pinbar**

## Główne funkcje

- ✓ osobne sterowanie otwieraniem i zamykaniem pozycji
- ✓ wybór kierunku **KUP** i **SPRZEDAJ**
- ✓ limit maksymalnej liczby otwartych pozycji
- ✓ możliwość pracy na **Market** albo **STOP**

- ✓ filtracja kilku typów sygnałów przez **Stoch**
- ✓ wyłączenie po pierwszej transakcji przez **1 i WYŁ**

## Instalacja

1. Zainstaluj i uruchom **FX Harvest PRO**.
2. Upewnij się, że Twoja licencja zawiera moduł **ALGO**.
3. Dodaj Harvest do wykresu.
4. Włącz **AutoTrading** albo **AlgoTrading**, jeśli chcesz korzystać z trybu automatycznego.

## Pierwsze uruchomienie

1. Na poziomym panelu Harvesta włącz **A**.
2. Zobaczysz panel modułu **ALGO**.
3. Wybierz kierunek **KUP** i **SPRZEDAJ**.
4. Określ warunki dla sekcji **OTWÓRZ**.
5. Jeśli chcesz, ustaw też zasady dla sekcji **ZAMKNIJ**.
6. Na koniec aktywuj **AUTO-** i w razie potrzeby także **AC-**.

## Ustawienia modułu

### Sekcja AUTO

W tej części ustawiasz sposób działania modułu:

- **KUP** i **SPRZEDAJ** określają kierunki pracy,
- **1 i WYŁ** wyłącza moduł po pierwszej transakcji,
- **STOP** zamienia wejście rynkowe na zlecenie oczekujące,

- **BO** aktywuje grę na wybiecie poziomym,
- **Maks. otwartych** ogranicza liczbę pozycji,
- **Usuń STOP** czyści niezrealizowane zlecenie przy nowej świecy.

## Sekcja OTWÓRZ

Tutaj wybierasz warunek otwarcia pozycji:

- **MA**,
- **Stoch**,
- **RSI**,
- **Rewers**,
- **Pinbar**,
- **BO**.

Możesz też połączyć sygnał z filtrem **Stoch**, żeby zawęzić wejścia do bardziej czytelnych układów.

## Sekcja ZAMKNIJ

Sekcja odpowiada za automatyczne wyjścia i działa analogicznie do sekcji otwarcia. Dzięki temu możesz niezależnie zdecydować:

- co otwiera pozycję,
- co ją zamyka,
- czy moduł ma tylko otwierać, tylko zamykać, czy robić oba kroki.

## Jak działa

Moduł działa etapami:

1. wybierasz kierunek pracy,
2. zaznaczasz typ sygnału,
3. aktywujesz tryb czuwania,
4. **ALGO** czeka na spełnienie warunku,
5. po spełnieniu warunku otwiera albo zamyka pozycję zgodnie z konfiguracją.

To wygodne rozwiązanie, jeśli chcesz spokojnie przetestować jeden typ układu bez ręcznego klikania przy każdej świecy.

## Sygnały ze wskaźników strzałkowych

**ALGO** może też odbierać sygnały ze zgodnego wskaźnika typu **Strzałka**, o ile wskaźnik działa na tym samym wykresie co Harvest, poprawnie wysyła sygnały do EA i na wykresie jest dostępny feed strzałek.

W takim workflow:

1. włączasz panel **A**,
2. zaznaczasz logikę strzałek po stronie otwierania i ewentualnie po stronie zamykania,
3. aktywujesz **AUTO-** dla otwierania i **AC-** dla zamykania,
4. moduł otwiera i zamyka pozycje zgodnie z sygnałami wskaźnika.

Przy zamykaniu pozycji możesz użyć między innymi:

- **BANDA KANAŁU**,
- **STRZAŁKA**,
- **STRZAŁKA + ŚWIECA**,
- **SYGNAŁ**.

W tym wariantcie **ALGO** nadal korzysta z panelu opisanego wyżej, ale sam sygnał otwarcia albo zamknięcia bierze z podpiętego wskaźnika strzałkowego.

## Wskazówki praktyczne

- Zaczynij od jednego typu sygnału. Najłatwiej ocenić wtedy, czy ustawienia pracują tak, jak chcesz.
- Jeśli dopiero poznajesz moduł, nie łącz od razu kilku filtrów.
- Przy pracy na wybiciach sprawdzaj, czy parametr odległości od poziomu jest rozsądny dla danego instrumentu.
- Gdy chcesz najpierw zobaczyć logikę modułu bez pełnego automatu, uruchom tylko część odpowiedzialną za otwieranie albo tylko część odpowiedzialną za zamykanie.

## Częste pytania

### Czy ALGO może tylko zamykać pozycje?

Tak. Sekcja otwierania i zamykania są niezależne.

### Czy mogę użyć ALGO z kompatybilnym wskaźnikiem strzałkowym?

Tak. Wskaźnik musi działać na tym samym wykresie i poprawnie wysyłać sygnały do Harvesta.

### Czy mogę ograniczyć liczbę jednocześnie otwartych pozycji?

Tak. Służy do tego pole `Maks. otwartych`.

### Czy jeden sygnał można filtrować przez `Stoch`?

Tak. To częsty sposób zawężenia wejść.

### Po co jest `1 i WYŁ`?

Żeby moduł zakończył pracę po pierwszym zagraniu i nie otwierał kolejnych pozycji.

## Rozwiązywanie problemów

### Moduł nie włącza się w trybie AUTO

Sprawdź:

- czy zaznaczyłeś `KUP` albo `SPRZEDAJ`,
- czy wybrałeś warunek w sekcji `OTWÓRZ`,
- czy `AutoTrading` albo `AlgoTrading` jest aktywne.

### ALGO nie otwiera pozycji

Najczęstsze przyczyny:

- warunek nie został jeszcze spełniony,
- filtr `Stoch` blokuje sygnał,
- osiągnięto limit otwartych pozycji,
- aktywny jest tryb `STOP`, ale zlecenie oczekujące nie może być wystawione w tej konfiguracji.

### Moduł wyłącza się po jednej transakcji

Sprawdź, czy nie jest zaznaczona opcja `1 i WYŁ`.

## Licencja i wsparcie

### Licencja

Moduł wymaga aktywnej licencji **FX Harvest PRO** z włączonym dodatkiem **ALGO**.

### Wsparcie techniczne

- Email: [pomoc@fxware.pl](mailto:pomoc@fxware.pl)
- Website: <https://fxware.pl>

**Copyright © 2026 FXWare. Wszystkie prawa zastrzeżone.**

Wersja dokumentacji: **8.87-r3**

Data: **09.03.2026**